

Medidor de Potencia



PM-15

Controle el consumo y la eficiencia de sus equipos eléctricos.

Reduzca el monto de su factura!

- Determine el consumo y el costo operativo de sus artefactos.
- Tome decisiones eficientes energéticamente antes de enchufar o desenchufar alguno de sus equipos.
- Reduzca la cuenta de electricidad.
- Mida Tensión, Corriente, Potencia, Factor de Potencia y consumo de Combustible de Generador.
- Calcule los costos por períodos determinados (mes, semana, día, año)
- Mediciones en tiempo real y en display de matriz gráfica de alta visibilidad, con retroiluminación.

ESPECIFICACIONES

Item	Rango	Units	Accuracy
	PM-15		
AC Voltage	100-240	V rms	±1%
AC Current	15	A rms	±1%
Power	0-3750	W	±1%
Apparent Power	0-3750	VA	±1%
Power Factor	0.001-1		Watt / (Vrms* Arms)
Frequency	45-65	Hz	±1%
Cost	0-9999999	\$	
Energy	0-99999	kWh	
Gas	0-999999	kg	
Cost Setting	0-99.999	kWh,cents/kWh	
Gas Setting	0-9.999	kg/kWh	
Time Duration	1,8,12,24	Hours	
	2,5,7,14,28	Days	
Run-Time Measurement	99:23:59:59	Days:Hours: Mins:Sec.	
Fuse rating	15A/250V		

- Dimensiones : 135(L) × 80(W) × 35(D)mm
- Peso : Aprox. 200g
- Safety standards : EN 61010-1 EN 61326-1